

**HI-MAX POLSKA**

**L3H5 Speleo, zestaw HI-MAX, 3 x 1100lm**

<https://hi-max.pl/produkt/l3h5-speleo-zestaw-hi-max-3-x-1100lm>



Producent	HI-MAX
Cena	1135.00 zł
Cena netto	922.76 zł

**L3H5 Speleo- Zestaw 3 latarek H5 zamocowanych na aluminiowym uchwycie Goodmana z polimerową nakładką L3.**

- Zero kabli.
- 3 niezależne źródła światła (bezpieczeństwo)
- 3 poziomy mocy świecenia (1100lm/500lm/250lm)
- 5 godzin świecenia na maksymalnej mocy przy używaniu latarek po kolei
- Latarki wyposażone są w dodatkowe funkcje świecenia: błysk co 1 sekundę, S.O.S oraz stroboskop
- Podświetlane włączniki przyciskowe
- Idealny balans (zestaw nie przeważa ani do przodu, ani do tyłu)
- Składany uchwyt Goodmana (złożony zestaw L3H5 Speleo mieści się w kieszeni skafandra)
- Możliwość wyjmowania akumulatorów 18650 bez konieczności rozkręcania uchwytu L3
- Wybór 4 kolorów obudów latarek. (czarny, czerwony, różowy, niebieski)

**Optyka:**

Każda z latarek H5 posiada 1 szt. LED CREE XP-L HI, 1100Lm, 6500K, 7°, odbłyśnik OP, około 100 minut świecenia na maksymalnej mocy.

**Korpus:**

L3H5 jest kompaktowym zestawem latarek, zamocowanych na uchwycie Goodmana, który świetnie nadaje się do transportu w bagażu podręcznym. Jego waga na powierzchni wraz z akumulatorami to, 800g (pod wodą 480 g). Powłoki H5 zostały poddane twardej anodyzacji, co uodparnia ich powierzchnię na zadrapania i ścieranie. Tylne i przednie części latarek zostały poddane moletowaniu, które ułatwia odkręcenie latarek mokrą dłonią.

UWAGA! Latarki H5 zostały wyposażone w ochronę przed przegrzaniem. Jeśli temperatura ich korpusu niebezpiecznie wzrośnie, moc światła latarek zostanie obniżona automatycznie.

**Obsługa:**

Do ustawiania mocy światła oraz dodatkowych funkcji świecenia służy włącznik przyciskowy wyposażony w różnokolorowe podświetlenie jako wskaźnik naładowania akumulatora.

#### **Włączanie:**

Szybko naciśnij i puść przycisk. Przycisk się podświetli i latarka zacznie świecić 100% mocy światła.

#### **Wyłączanie:**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.

#### **Sterowanie jasnością światła:**

Gdy H5 jest włączona, możesz przełączać się po 3 poziomach jasności światła, szybko naciskając przycisk:

100% → 50% → 25%

↑-----↓

#### **Dodatkowe funkcje świecenia:**

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Wtedy, przycisk się p odświetli i włączą się dodatkowe funkcje świecenia, które przełączysz szybkimi przyciśnięciami przycisku:

błyski co 1 sekundę → SOS → szybkie błyski (stroboskop)

#### **Poziomy jasności a czas pracy jednej latarki:**

- 100% około 100 min
- 50% około 190 min
- 25% około 300 min

#### **Kolory podświetlenia przycisku - wskaźniki poziomu naładowania akumulatora:**

100% - 80% - kolor niebieski  
80% - 30% - kolor zielony  
30% - 5% - kolor czerwony  
< 5% - kolor czerwony, mrugający.

#### **Wyposażenie:**

- uchwyt Goodmana z nakładką L3.
- 3 szt. latarek H5
- 2 szt. podwójnych ładowarek dla akumulatorów 18650 (czas ładowania około 8h)

- 3 szt. akumulatorów HI-MAX 18650, 2600 mAh, PCB

- śruby montażowe

- zapasowe o-ringi

Ps. W wiadomości do nas, napisz, jakie chcesz kolory latarek. Jednolity zestaw kolorystyczny, czy dowolny mix kolorów.

**OSTRZEGAMY!** Nie świeć latarką w oczy. Grozić to może bardzo poważnymi komplikacjami zdrowotnymi. W latarce wykorzystano światło stroboskopowe. Niektóre osoby mogą doświadczać napadów padaczkowych, jeśli są narażone na pewne częstotliwości światła lub migoczące światło czy dane wzorce światła. Skonsultuj się z lekarzem czy aby nie dotyczy to Ciebie!